



Boya, vernik, reçine, yağ ve gres lekelerinin zahmetsizce çıkarılması için son derece etkili spreyl boya sökücü. Dikey yüzeylere de yapışır, çok yüksek çözme gücüne sahiptir ve hassas dozajlama sağlar. Çok sayıda solvent dirençli yüzey için uygundur.

- Çok yüksek çözme gücü
- Dikey yüzeylere de yapışır
- CHC ve NMP içermez
- Hassas dozajlanabilir spreyl

Uygulama alanı

Farb-Ex FS plus Renk Sökücü Spreyl ahşap, taş, metal ve seçilmiş plastiklerdeki eski boya ve vernik katmanlarını temizler.

İşleme

Kullanmadan önce kutuyu 1 - 2 dakika boyunca kuvvetlice çalkalayın. Uygulama yapılacak yüzeye yaklaşık 20 cm mesafeden püskürtün. Yaklaşık 20 dakikalık bir reaksiyon süresinden sonra, metal bir spatula kullanarak boya katmanlarını çıkarın. Gerekirse, işlemi birden fazla boya katı için tekrarlayın. Daha sonra yüzeyi su ile iyice durulayın. Kullandıktan sonra, malzemenin nozul başlığında kurumasını önlemek için spreyl kutusunu ters çevirin ve nozulu boş olarak püskürtün.

Depolama

Kabı sıkıca kapalı tutun ve serin bir yerde saklayın. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.

Notlar

Yetersiz havalandırma ve/veya kullanım sonucu patlayıcı/yüksek derecede yanıcı karışımların oluşması mümkündür. Yeterli havalandırma sağlayın. Kullanmadan önce alt tabakanın direncini göze çarpmayan bir yerde test edin. Bazı plastikler ve solvante dayanıklı olmayan malzemeler saldırıya uğrayabileceğinden, üzerlerinin örtülmesi tavsiye edilir. POM, PVC, PC ve PP-EPDM hariç cam ve plastik üzerinde kullanılamaz. Plastik aletler kullanmayın ve soyulmuş kalıntıları tehlikeli atık toplama noktasında bertaraf edin. Ürün kalıntılarını tehlikeli atık olarak bertaraf edin. Boş kutuları sadece geri dönüşüm için atın.

İpucu:

Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.